



isometrische Ansicht
isometric view

Optional:
zusätzliches Bedienpult für P-3000
Start, Stop, Not-Aus.
Quittieren, Schlüsselschalter
Kabellänge 2500

CP 400

P3000

- 1 Bodenfolie
- 2 Schneid- und Klebetisch
- 3 Folienspeicher
- 4 Vorheizung
- 5 Tiefziehstation
- 6 Abzug
- 7 Bürstenkostendosierung
- 8 Wendelförderer
- 9 Abstreifbürste
- 10 Füllgutkontrolle

- 11 Siegelwalze
- 12 Gegenwalze
- 13 Deckelfolie
- 14 Kühlwalze
- 15 Signierstation
- 16 Perforierstation
- 17 Abzugswalze
- 18 Stanzstation
- 19 Saugerübergabe
- 20 Austrageband

- 1 Kartonmagazin
- 2 Kartonaufrichtung
- 3 Prospektgerät
- 4 Stapelbildung / Einschub
- 5 Signierung
- 6 oberer Kartantransport
- 7 unterer Kartantransport
- 8 Kartonverschluss
- 9 Auslaufbänder

- X1 Spannung : 230/400V,3-50Hz,N,PE
- Leistungsaufnahme : ca. 40 kVA
- Absicherung : 3x63 A
- Leitungsquerschnitt : 5 x 16 qmm
- X2 Luftdruck : 8 bar
- Luftverbrauch : ca. 650 Nl/min
- Anschluss : PK 13
- X3 Kühlwasseranschluss : 1/2" Vor- und Rücklauf
- max. 12°C / 2,4 m³/h

Maße unverbindlich / Konstruktionsänderungen vorbehalten
All dimensions are approx only and subject to alteration

KLUCKNER MEDIAK	Maßst.:	98	Datum:		Name:	
	1:25	Bearb.:	11.08.	Walters		
33758 Schwabacher Straße, München 85		Zeichnungs-Nr.:		6.10.1.99.079.01		
ISO E		Benennung CP 400 - P 3000		Aufstellplan Installationplan		
Unterschieden sofort TB melden		Alle Rechte vorbehalten ©DN 34.				